



- Kan kobles i nettverk med Elotec M40 og Elotec MB
- Nettverkskommunikasjon via RS422, Fiber eller TCP/IP
- Leveres med en til to sløyfer á 125 adresser
- Inntil 96 sløyfedrevne sokkelsirener totalt
- 32 individuelle sirene-adresser per sløyfe
- Støtter automatisk adressering av enheter
- 2 brannutganger, vekselkontakt
- 1 feilrele (NC, åpner ved feil)
- 2 klokkekurser
- 384 programmerbare soner
- 512 programmerbare sirene- og I/O-grupper
- Hendelseslogg m/ 10 000 oppføringer
- Bakgrunnsbelyst grafisk display, 240x64 px
- Programmering fra sentral eller PC

ELOTEC M20 er en kompakt og praktisk adresserbar alarmsentral, som kan leveres med inntil 2 sløyfer for 125 adresser per sløyfe.

ELOTEC M20 kan styres via det grafiske grensesnittet ODYSSEY E i tillegg til integrering med tredjeparts bygningsautomasjon via Modbus. Systemet kobles i nettverk via RS422, fiber eller Ethernet.

Fleksibel «årsak og effekt»-konfigurering av I/O-enheter og alarmgivere gjør det enkelt å tilpasse systemet til alle behov.

Automatisk enhetsgjenkjenning ved oppstart reduserer tidsbruken ved idriftsetting. ELOTEC M20 detekterer og gjenkjenner adresserte og tilkoblede enheter, og anlegget er fullt operativt på under to minutter.

Standardkonfigurasjon sikrer at systemet er klart til å oppdage brann og feilsituasjoner fra det øyeblikk forsyning blir tilkoblet.

Spesifikasjoner

Driftsspenning	90–264 VAC
Strømtrekk (u/ enheter)	65 mA (2 sløyfer), maks. 65W
Backup-batteri	2 × 12 V, 7 Ah
Sløyfekapasitet	1–2 sløyfer, maks. 150 mA per sl.
Klokkeutganger	2 × 24 V, maks. 500 mA per utgang
Reléutganger (pot.fri)	2 × brann (NO/NC), 1 × feil (NC)
Hjelpespenningsutgang	1 × 28 VDC, 300 mA
Kapslingsgrad	IP30 (IP65 ved innfelt montering)
Driftstemperatur	–10 °C til +50 °C
Fuktighet	0–85% (ikke-kondenserende)
Mål (B×H×D)	273 × 404 × 107 mm
Vekt	1,6 Kg (ca. 7 Kg m/ batteri)

Bestillingsinformasjon

ELOTEC M20-1 no	Brannalarmsentral, 1 sløyfe
ELOTEC M20-2 no	Brannalarmsentral, 2 sløyfer